

DIGIT ISIO S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, ISIO Internet-Funktionalität inkl. watchmi und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk



Top-Ausstattung

- HDTV-TwinTuner
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App
- Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi
- CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)
- Optimierte Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App

DIGIT ISIO S2

Anschlüsse

- 1x HDMI® (out)
- 3x USB 2.0 (gesamt)
- 1x Common Interface Plus (CI+)
- 1x Smartcard-Leser
- 1x Audio-Ausgang digital elektrisch
- 1x Audio-Ausgang digital optisch
- 1x Audio-Ausgang analog (rechts / links)
- 1x Scart Mini SCART
- 1x Ethernet 10/100 (RJ-45)
- 2x F-Buchse
- 1x Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger

Kartenleser

- SDCard: 1

Bild-Funktionen

- Bild im Bild (PIP): (2x SD, 2x HD, 1x SD u. 1x HD)
- Bild und Bild (PAP)
- Standbild
- Zoom

Sonstige Features

- Programmspeicher Gesamt: 10000
- Programmspeicher Favoriten: 10000
- Regionalprogramm Auswahl
- Teletext
- Teletextuntertitel
- Seiten Speicher: 1000
- Sleeptimer
- Wecktimer
- OSD Sprachen: 14

Entschlüsselungssysteme / Common Interface

- Conax
- CI+

Unterstützte Formate & Codecs

- Video-Formate: MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
- Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, H.264
- Audio-Formate: MP3, WAV, FLAC, M4A, MP2, OGG
- Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Leistung / Energiewerte


- Betrieb: 13 W
- Betrieb maximum: 22 W
- Standby-Schnellstart: 6,9 W
- Standby-LED: < 0,2 W

Lieferumfang

DIGIT ISIO S2, TechniControl Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Leistungsmerkmale

- ISIO Internet-Technologie: Für zahlreiche TV-optimierte Dienste, ISIOlive, HbbTV und ISIO Internet-Browsing.
- watchmi: Einfach per Knopfdruck: Vielfältige Themenkanäle und persönliche Kanäle von watchmi über die TV-Programmliste
- Red Button/HbbTV: Interaktive Zusatzdienste und Zusatzinformationen zum laufenden Programm via Internet
- TV und Radio: Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital)
- „SiehFern INFO Plus“ (SFI+): Kostenloser elektronischer Komfort-Programminformationsdienst (ePID)
- ISIPRO: Automatisches Programmlisten-Update
- TechniMatic: Automatisches Software-Update
- AutoInstall: Kinderleichte Erstkonfiguration durch verständliche Dialoge direkt am Bildschirm
- TechniFamily: Ermöglicht individuelle Vergaberichtlinien für den Zugang zu einzelnen TV- und Radioprogrammen für optimalen Jugendschutz
- MyTechniSat-App: Steuern, Surfen, Streamen und Fernprogrammieren über MyTechniSat-App



Rückansicht

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	28,6 x 4 x 15,5	37,2 x 8,4 x 17,6
Gewicht	1,94kg	3,05kg



DIGIT ISIO S2
Standby: < 0,5 W

Modell

Art.Nr.

EAN

DIGIT ISIO S2, silber	0001/4756	4019588147560
DIGIT ISIO S2, schwarz	0000/4756	4019588047563